ABC-01シリーズ

マネージドスイッチやWLAN製品のための設定バックアップ･リストアメモリ

機能とメリット

- 頑丈で信頼性の高い設計
- RS-232 RJ45コンソールポート接続
- システムリブート後にシステム設定を自動的に読み込みます
- Moxaのマネージドイーサネットスイッチとワイヤレス AP/ブリッジ/クライアント製品をサポートします
- Plug-and-Playシステム構成バックアップと復元

認証

製品紹介

ABC-01シリーズの自動バックアップコンフィギュレータは、システムのバックアップとリストアのために設計されていて、これによりメンテナンスの効率を向上し、システムのダウンタイムを削減します。ABC-01シリーズは、MoxaのイーサネットスイッチやAWKワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントの設定をRS-232コンソールポートを通じて保存し、復旧のために使用できます。

仕様

Interface	
Connector	RJ45
Basic Operation	
Storage Capacity	128 KB Flash
Power Parameters	
Input Voltage	3 to 5 VDC (through the RS-232 port's RTS signal)
Physical Characteristics	
Housing	PVC molding
IP Rating	IP40
Dimensions	32.5 x 97 x 12 mm (1.28 x 3.82 x 0.47 in)
Weight	50 g (0.11 lb)
Installation	M4 screws (<4 mm)
Cable Length	35±3 cm (including connector)
Environmental Limits	
Operating Temperature	0 to 60°C (32 to 140°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)

Standards and Certifications

EMC	EN 55032 Class A
EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF

Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x ABC-01 Series automatic backup configurator
Documentation	1 x quick installation guide 1 x warranty card

注文情報

Model Name	Connector	Storage	Operating Temp.
ABC-01	RS-232 (RJ45)	128 KB	0 to 60°C

© Moxa Inc. All rights reserved. 2020年5月22日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。